

MODÈLE		NC-X300	NP2000	NC-X700	NC-X900
Sécurité		Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington			
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 1T1R avec une antenne externe	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 2T2R avec deux antennes internes	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 2T2R avec deux antennes externes	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 2T2R avec deux antennes externes Deux modules Wi-Fi (un pour Miracast)
	Sortie	HDMI Jack audio 3,5 mm	HDMI	HDMI Jack audio 3,5 mm	
	Entrée	USB type A Emplacement pour carte microSD Jack CC	Ethernet RJ45 USB type A Emplacement pour carte microSD Entrée microUSB	Ethernet RJ45 USB type A x 1 USB type C x 1 Emplacement pour carte microSD Jack RS-232 Jack CC	Ethernet RJ45 (PoE) USB type A x 1 USB type C x 1 Emplacement pour carte microSD Entrée HDMI Entrée audio (mini-jack 3,5 mm) Jack RS-232 Jack CC
SYSTEM	Processeur	Quad Core ARM		Six Core ARM	
	Storage	8 Go		16 Go	
GENERAL	Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A		Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/3 A Consommation : 15 W	
	Dimensions du produit (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	151 x 117 x 24,7 mm	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Poids net	184 g	128 g	270 g	446 g
	Contenu	Unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de montage mural, documentation, LauncherPlus QL300	Unité principale, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, télécommande avec piles, kit de montage mural, documentation	Unité principale, deux antennes, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, télécommande avec piles, kit de montage mural, documentation	Unité principale, deux antennes, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, télécommande avec piles, kit de montage mural, documentation
	Accessoire en option	LauncherPlus (USB type A), LauncherPlus (USB type C), LauncherOne (USB type A)			
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans