

MODÈLE		NovoCast NC1000	NovoPro NP2000
BYOD	BYOD – Système d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu 18.04 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur
		Reproduction en miroir pour iOS et Android	
		Non compatible avec Miracast	
	Partage de zone à l'écran	Jusqu'à deux, côte à côte	Jusqu'à quatre, en disposition dynamique
	Résolution lors de la reproduction en miroir	Jusqu'à 1080p, 30 ips	
Résolution en sortie	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)		
FONCTIONNALITÉS	Collaboration	Fonctions de bureau étendu sous Windows 10, modération, prévisualisation en mode Éducation, AirNote et NovoScreennote pour tableau blanc	
	Productivité	Connexion via code QR, connexion via code PIN	
	Panneau d'affichage dynamique	N/A	
	Duplication d'écran sans fil	N/A	
	Sécurité	Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington	
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 1T1R avec une antenne externe	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 2T2R avec deux antennes internes
	Sortie	HDMI Jack audio 3,5 mm	HDMI
	Entrée	USB type A, Emplacement pour carte microSD, Jack CC	Ethernet RJ45, USB type A Emplacement pour carte microSD Entrée microUSB
SYSTÈME	Processeur	Quad Core ARM	
	Stockage	8 Go	
GÉNÉRAL	Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A, Consommation : 10 W	
	Dimensions du produit (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm
	Poids net	184 g	128 g
	Contenu	Unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de montage mural, documentation	Unité principale, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, télécommande avec piles, kit de montage mural, documentation
	Accessoire en option	N/A	LauncherPlus (USB type A), LauncherPlus (USB type C), LauncherOne (USB type A)
	Garantie	2 ans	